



TABLE DE CUISSON À INDUCTION 60 cm

SOTF1610B

Biseau frontal
Clavier dédié pour chaque foyer
15 niveaux de puissance
Puissance totale 7400 W
4 foyers dont une zone flexible
Foyer gauche Flex : 405 x 220 mm - 3000 W + Booster 4000 W
Foyer arrière droit : 220 mm - 1800W + Booster 3000W
Foyer avant droit : 140 mm - 1400W + Booster 2000W
4 boosters avec touche dédiée pour chaque foyer
4 minuteurs avec affichage indépendant pour chaque foyer
Accès direct pour chaque foyer
Témoins de chaleur résiduelle
Verrouillage du bandeau de commande pour le nettoyage
Verrouillage de sécurité enfants



ZONE FLEXIBLE



CLAVIERS DÉDIÉS



15 NIVEAUX DE PUISSANCE

Scholtes.com

10/2020 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

TYPE D'INSTALLATION	INTÉGRABLE
TYPE DE FOYERS	INDUCTION
VERRE BISEAUTÉ	AVANT
NOMBRE DE FOYERS	4
DONT ZONES FLEXIBLES	1
TYPE DE BANDEAU DE COMMANDE	INDIVIDUEL (+/-) POUR CHAQUE FOYER
EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE	FRONTAL
MINUTEUR	OUI, AVEC AFFICHAGE DÉDIÉ POUR CHAQUE FOYER
TIMER INDÉPENDANT	OUI
NIVEAUX DE PUISSANCE	15
ACCÈS DIRECTS	OUI (1)
FONCTION BOOST	OUI
SÉCURITÉ ENFANTS	OUI
VERROU DE NETTOYAGE	OUI
INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE	OUI
ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ	OUI
DÉTECTION D'USTENSILE	OUI
PUISSANCE TOTALE EN W	7400
DIAMÈTRE MM / ZONE FLEXIBLE GAUCHE	405 X 220
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / ZONE FLEXIBLE GAUCHE	3000, BOOSTER 4000
DIAMÈTRE MM / CENTRE	-
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / CENTRE	-
DIAMÈTRE MM / ARRIÈRE DROIT	220
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT	1800, BOOSTER 3000
DIAMÈTRE MM / AVANT DROIT	140
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / AVANT DROIT	1400, BOOSTER 2000
LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, EN CM	OUI, 120
DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) EN MM	590 X 520 X 60
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) EN MM	565 X 495 X 56
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) EN MM	680 X 630 X 127
POIDS NET (KG)	12,2
POIDS BRUT (KG)	14,7
CODE EAN	3527570072642
DEEE HT	2,08 €

